

Carica batterie con avviatore rapido

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop
- Regolazione della corrente di carica
- Protezione termostatica
- Protezione contro i corto circuiti
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Arresto manuale della carica



Battery chargers and quick starter

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- Charging current regulation
- Overload protection
- Short circuits protection
- Inversions of polarity protection
- Manual charge breaker



CLASS Booster 350E

Tensione di alimentazione - Input voltage	1 Ph - 230V 50/60 Hz
Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage	12-24V
Potenza - Power	1,1 / 7,3 Kw
Corrente di carica media - Average charging current	20A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	35A
Capacità batteria - Battery capacity	30 / 400Ah min/max
Tipo di batteria - Battery types	Automotive: Pb (WET - AGM)
Posizioni di carica - Charging positions	4
Corrente di avviamento - Boosting current	300A 0V (CC)
Corrente di avviamento - Boosting current	220A 1V / EL
Dimensioni - Dimensions	400 x 300 x 640
Peso - Weight	15,5 kg